



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิต JZIKI รุ่น ARM STYLE ZK-869YA



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดความดัน ยี่ห้อ Arm Style มีการรับประกัน เครื่องวัดความดัน โลหิต ที่วัดความดัน แบบพกพา หน้าจอ LCD ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ วัดค่าความดันได้อย่างมาตรฐานเทียบเท่าสถานพยาบาล น้ำหนักเบา พกพาสะดวกใช้สำหรับตรวจวัดความดันทั้งในและนอกสถานที่ ใช้ภายในห้องพยาบาลสถานประกอบการ ต่างๆ ใช้ในครัวเรือน ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ใส่ถ่าน AAA(ไม่อยู่รวมในชุด)

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. จอ LCD แสดงผลด้วยระบบดิจิทัล • ช่วงค่าการวัด ค่าความดันบน/ล่าง : 0 – 280 mmHg (Systolic & Diastolic Pressure)
- 2.2. อัตราการเต้นหัวใจ (ชีพจร) : 40 – 195 ครั้ง/นาที
- 2.3. ช่วงค่าความคลาดเคลื่อน : ความดัน ± 3 mmHg
- 2.4. อัตราการเต้นหัวใจ(ชีพจร) $\pm 5\%$ • ความละเอียด : 1 mmHg
- 2.5. แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ ขนาด AAA 4 ก้อน (ไม่มีให้ในกล่อง)
- 2.6. อุณหภูมิและความชื้น ในการจัดเก็บ : อุณหภูมิ -20 – 55 องศา / ความชื้น : 10 % - 93 % RH
- 2.7. โดยใช้อุณหภูมิและความชื้น : อุณหภูมิ 5 – 40 องศา / ความชื้น : 15 % - 80 % RH
- 2.8. ระบบควบคุมป้อนลมอัจฉริยะ/ระบบการปล่อยลม • มีฟังก์ชันตั้งวันที่ เวลา และปรับการใช้งานได้หลากหลาย
- 2.9. ระบบบันทึกค่า 90 เซท



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

2.10.หากไม่มีการใช้งาน ภายใน 1 นาที เครื่องจะปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน (Power Saving) •

วัสดุ : Medical ABS

2.11.ขนาดสินค้า กว้าง 96 x ยาว 115 x สูง 59 มม.

2.12.น้ำหนักสินค้า 220 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)

2.13.อุปกรณ์เสริม : สายรัดแขน , ถังเก็บเครื่อง , คู่มือผลิตภัณฑ์ , สาย USB

2.14.ใช้สายรัดที่ตึงแน่นให้แน่นโดยให้เว้นระยะห่างจากข้อพับแขนประมาณ 2 - 3 ซม.

2.15.จากนั้นกดที่ปุ่ม on/off เครื่องจะทำการวัดค่าโดยสุบลมเข้าไป จะรัดแน่นขึ้น จากนั้นใช้ระยะเวลา 1-3 นาที รอเครื่องอ่านค่าเสร็จ

2.16.ก่อนการวัดความดันควรหยุดกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงาน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เช่น การออกกำลังกาย

2.17.หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มอื่นๆที่ผสมคาเฟอีน สุราหรือสูบบุหรี่ ก่อนวัดความดันโลหิต 30 นาที