



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล CITIZEN รุ่น CH-456



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล CITIZEN รุ่น CH-456 ใช้สำหรับวัดความดันโลหิตบริเวณต้นแขน

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. บันทึกค่าการวัดได้สูงสุด 90 ครั้ง
- 2.2. แสดงค่าเฉลี่ยจากการวัด 3 ครั้งสุดท้าย
- 2.3. แถบสีแสดงระดับความดันโลหิต 4 ระดับ
- 2.4. แสดงเวลาและวันที่บนหน้าจอ
- 2.5. สามารถใช้งานได้ทั้งระบบแบตเตอรี่และไฟฟ้า
- 2.6. อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 500 ครั้ง
- 2.7. รับประกัน 7 ปี
- 2.8. หน้าจอ LCD ตัวเลขขนาดใหญ่ อ่านง่าย มีแสดงวันและเวลา
- 2.9. มีช่องสำหรับเก็บปลอกรัดแขน (Cuff) หลังตัวเครื่อง
- 2.10. มีแสดงสัญลักษณ์เมื่อมีการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Irregular Heartbeat)
- 2.11. มีแสดงสัญลักษณ์ เมื่อมีการเคลื่อนไหวขณะวัด



บริษัท ดีออกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

- 2.12. มีช่องเสียบ Adaptor เป็นอุปกรณ์เสริมในชุดพร้อมใช้งาน
- 2.13. ใช้ถ่านขนาด AA 4 ก้อน (ถ้าเครื่องวัดความดัน ไม่ได้ถูกใช้เป็นเวลาานาน ควรถอดถ่านออกจากตัวเครื่อง)
- 2.14. ขนาด Cuff ปลอกรัดแขน มีขนาด 22-32 ซม.

3. ข้อแนะนำ

- 3.1. วางแขนบนโต๊ะ โดยเหยียดข้อศอกนาบเป็นแนวตรง
- 3.2. ปลอกรัดแขนต้องอยู่ระดับเดียวกับหัวใจ
- 3.3. วางแขนบนโต๊ะให้ฝ่ามือหงาย และปล่อยนิ้วตามสบาย
- 3.4. อย่าขยับร่างกายหรือพูดคุยขณะทำการวัด